

Sicherheitsadapter

- zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen auf CEE-Wechselstromsteckdosen
- für CEE-Steckvorrichtungen 16 A
- den Warnhinweis WH 028 finden Sie unter www.schuetzinger.de
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

Best.-Nr. SA 8696 / 16A

- Kontaktteile **Messing**

 WH 028

Safety adapter

- to adapt five Ø 4 mm safety measuring leads to CEE AC sockets
- for CEE connector systems 16 A
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 028
- for a professional application of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed

Order No. SA 8696 / 16A

- contact parts **brass**

 WH 028



| Allgemeine Angaben | | General information | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Best.-Nr. | SA 8696 / 16A Kontaktteile Messing | Order No. | SA 8696 / 16A contact parts brass |
| Technische Daten | | Technical data | |
| Anschluss | Sicherheitsbuchse (5x) | terminal | safety socket (5x) |
| Durchgangswiderstand | 10 mΩ | transition resistance | 10 mΩ |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 415 V CAT IV | rated voltage ²⁾ | 415 V CAT IV |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 16 A | rated current ²⁾ | 16 A |
| Betriebstemperatur | von -20 °C bis +60 °C | operating temperature | from -20 °C to +60 °C |

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
www.schuetzinger.de

²⁾ at normal ambient temperatures